

**Gebrauchsanleitung**

**Technische Daten Lampe**

- Helligkeit: 5W COB LED
- Akku: 3.7V 2.6Ah Li-Ion
- IP-Norm: IP65
- IK-Norm: IK07
- Ladezeit: 4 Stunden
- Betriebsdauer:
  - o 1. Stufe: 2,5 Std.
  - o 2. Stufe: Die Lampe wechselt nach 5 Minuten automatisch in die 1. Stufe
- Betriebstemperatur: -10 – 40 °C
- Produktmaße Lampe: 190x56x35mm
- Kohlenwasserstoff und UV beständig
- Gewicht Lampe: 0.310 kg

**Technische Daten Ladegerät**


- Spannung: AC 100V - 240V
- Frequenz: 50/60Hz
- Ausgangsspannung: 5V 1,0 A

**Netzanschluss**

Bitte beachten Sie die aktuellen Bestimmungen für Arbeitsplätze und elektrische Systeme.

**Hauptmerkmale**

- 5W COB LED mit zwei Farbstufen
  - o 1. Modus: Schritt 1 = 450 lm, Schritt 2 = 225 lm / 4000 - 4500 K / CRI > 95
  - o 2. Modus: Schritt 1 = 500 lm, Schritt 2 = 250 lm / 6000 - 6500 K / CRI > 93
- Niedriger Stromverbrauch und geringe Wärmeemission
- Die Leistung der Lampe wird durch niedrige und hohe Temperaturen nicht beeinträchtigt (-10 – 40°C)
- Langlebige Lebensdauer 100.000 Stunden
- Kabellos durch Akkubetrieb optimiert die Sicherheit, Komfort und Flexibilität
- 3.7V 2.6Ah Li-Ion Akku garantiert 2,5 Stunden konstante Lichtleistung
- 5 LED Indikatoren zeigen das Batteriellevel und den Ladezustand an
- Optimale und konstante Leistung
- Robustes, stoßfestes ABS – Gehäuse, Nylonhaken, austauschbare Linse
- Ausklappbarer Nylonhaken, der sich 360° drehen lässt
- Sehr starker Magnetfuß
- Ladestation mit Magnetboden
- 90° Lichtausbreitung
- IP65 Konform
- IK07 konform
- 180° Schwenkfuß zum Einstellen des benötigten Beichtungswinkels



Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen separat über Sondermüllnahmestellen entsorgt oder an den Handel zurückgegeben werden.  
Bei Fragen bzgl. der Entsorgungsvorschriften Ihres Landes, kontaktieren Sie bitte den Hersteller / Händler des Produktes.

**Mode d'emploi**

**Caractéristiques techniques de la lampe**

- Luminosité : 5W COB LED
- Batterie : 3.7V 2.6 Ah Li-Ion
- Indice IP : IP65
- Indice IK : IK07
- Temps de charge : 4 heures
- Autonomie : 3 heures
- Température de service : -10 – 40 °C
- Dimensions de la lampe : 190x56x35 mm
- Résistante aux hydrocarbures et aux UV
- Poids de la lampe : 0.310 kg

**Caractéristiques techniques du chargeur**

- Tension : AC 100V - 240V
- Fréquence : 50/60Hz
- Tension de sortie : 5V 1,0 A

**Connexion électrique**

Respectez les réglementations en vigueur pour les postes de travail et les systèmes électriques.

**Caractéristiques principales**

- LED UV SMD 12 W, 390 - 405 nm, Ra = 10
- Faible consommation électrique et faible émission de chaleur
- La puissance de la lampe n'est pas altérée par les variations de températures (-10 – 40°C)
- Longue durée de vie de 100 000 heures
- Sans fil, améliore la sécurité, la commodité d'utilisation et la flexibilité
- Batterie 3.7V 2.6Ah Li-Ion pour 2.5 heures d'éclairage constant
- 5 témoins LED pour afficher le niveau de batterie restant durant le chargement et en marche
- Performance optimale et constante
- Boîtier ABS robuste, résistant aux chocs
- Avec crochet pliable, pivotant à 360 °
- Support magnétique très résistant
- Bloc d'alimentation avec support magnétique
- Diffusion de la lumière sur 90°
- Conforme IP65
- Conforme IK07
- Pied pivotant de 180° pour régler l'angle d'éclairage nécessaire

La fonction de couleur correspondante (2 couleurs) permet de choisir entre 2 différentes températures de couleur en fonction du type de tâche.

**Mode d'emploi**

- Chargez la batterie pendant au moins 8 heures avant la première utilisation
- Pour charger la lampe, connectez le câble USB au bloc d'alimentation 100-240 V et branchez le bloc d'alimentation au réseau électrique
- Passage d'un mode à l'autre par le biais du bouton on/off (marché/arrêt)
  - o Appuyer 0,5 s → Haut/faible/arrêt
  - o Appuyer > 1,5 s → Chargement de température de couleur
  - o Appuyer > 1,5 s → Le témoin de chargement LED affiche le niveau de batterie (Quand la lampe est éteinte)
- Ne laissez pas la lampe avec une batterie complètement déchargée
- Rechargez la lampe au moins une fois tous les 30 jours
- Rechargez toujours complètement la lampe pour assurer la durée de vie de la batterie
- Rechargez l'appareil uniquement à l'intérieur
- Éteignez la lampe pendant le chargement

**Accessoires et pièces de rechange**


- Câble de recharge USB
- Bloc d'alimentation 100-240V pour câble USB

**Attention :**

- Ne regardez pas directement vers la source de lumière
- N'utilisez jamais la lampe à proximité de flammes nues
- Éteignez la lampe lorsque vous ne l'utilisez pas
- Utilisez la lampe uniquement pour son usage prévu. Toute autre utilisation est strictement interdite
- Protégez le câble de recharge contre le contact avec de l'huile, de la chaleur et des objets tranchants pour éviter des problèmes liés à des endommagements

**Garantie / Service**

- Un an de garantie couvrant les vices de matériel ou de fabrication
- La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable. La lampe doit être intégralement remplacée, dès que la source lumineuse est défectueuse ou que la fin de sa durée de vie a été atteinte



Les appareils usagés ne doivent en aucun cas être jetés dans les ordures ménagères. Il convient de les éliminer en les apportant à un centre de collecte de déchets spéciaux ou en les rapportant au distributeur.  
Si vous souhaitez des renseignements sur la réglementation de traitement des déchets de votre pays, nous vous prions de contacter le fabricant/distributeur du produit.