



## BOOSTER DE BATTERIE SOS BOOSTER® SOS 6/12V - 1700/850CA

### APPLICATIONS



MOTORIZATION	
Véhicule	6V & 12V
Essence	✓
Diesel	✓

TYPE DE DÉPANNAGE	
Véhicules 6V et 12V : INTENSIF	
Dépannage d'une batterie totalement déchargée	
Plusieurs démarrages dans la journée	
Conditions d'utilisation difficiles*	



Une utilisation correcte d'un Booster Ceteor ne peut en aucun cas endommager l'électronique du véhicule.

Les Boosters Ceteor sont parfaitement compatibles avec les véhicules hybrides.

\* Des conditions extrêmes d'utilisation telles que gel, fortes chaleurs,...

TYPE DE VÉHICULES QUE LE BOOSTER PEUT DÉMARRER	
Ancêtres	
Voiture neuve ou d'occasion	
Moto neuve ou d'occasion	
Utilitaire neuf ou d'occasion	
4x4 neuf ou d'occasion	
Tracteur agricole neuf ou d'occasion	

Moteurs diesel jusqu'à\*:

PUISSEANCE EN CV				
6V	12V			
100	<125	150	175	250
■■■	■■■■	■■■■■	■■■■■■	■■■■■■■

\* les moteurs essence sont plus faciles à démarrer

■ Utilisation normale



Selon le principe «Qui peut le plus peut le moins», nos boosters de batterie les plus puissants peuvent également convenir, sans aucun danger, pour les applications couvertes par les boosters de même voltage moins puissants de notre gamme.

**Attention :**

Les circonstances/conditions de démarrage dépendent de plusieurs paramètres: l'état du véhicule, le type du moteur (essence ou diesel) et sa puissance, la présence de la batterie ou non, la température, la fréquence d'utilisation ... Ceux-ci influencent la facilité de démarrage - *Tableau à titre indicatif - Conseil du fabricant*

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence	<b>860000</b>
Voltage (DC)	6/12 V
Ampérage de démarrage	1700/850 A
Longueur des câbles	1,50 m
Section du câble	35 mm <sup>2</sup>
Type de pinces	850 A
Chargeur AC/DC*	1,3 Ah
Sortie 6V	16 A
Signal d'inversion de polarité	✓
Fusible interne sur les batteries	✓
Poids net	25,1 kg
Poids brut	27,8 kg


*Oui*

*Non*

*En option*

*Sur demande*

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



#### PINCE LED

Muni d'une pince bleue à led pour une utilisation plus facile et plus sûre, même dans l'obscurité.



#### SWITCH ET BUZZER

Ce booster est équipé de série d'un Switch faisant office d'interrupteur ainsi que d'un signal d'inversion de polarité pour augmenter la sécurité lors de l'utilisation.